

AE-1000 Firmware Update Instructions
Schmitt Industries, Inc. 6/03/10




AE-1000固件更新说明
施密特工业公司6 / 03 / 10

计算机需求:

Windows

网络框架2.0 (从微软下载和安装)

USB端口

- 1) 在电脑上使用AE-1000安装引导程序Setup.exe。
- 2) 使文件, “AE-1000 y.yy.hex”进入计算机。(y.yy 表示固件修订版本)。
- 3) 在电脑上运行AE-1000 Bootloader引导程序
- 4) 在AE-1000上, 同时按  取消和  模式按钮。这时将电源供给于该设备。USB图标  应该会显示。
- 5) 将电脑和AE-1000用USB插头电缆相连。引导装载程序, 应显示“Device attached” -“设备连接”。
- 6) 单击“Open Hex File” -“打开Hex文件”按钮, 搜索并选择AE-1000 *。Hex 文件加载。
- 7) 单击“Program/Verify” -“程序/验证”按钮, 程序导入AE-1000。AE-1000和 个人电脑应该都显示活动, 直到导入过程完成。
- 8) 单击“Reset Device” -“复位设备”按钮, 或者AE-1000的电源线插头移开并重新插上即可。
- 9) 关闭 Bootloader 引导程序。